Programmateur pour four céramique ATR902

Programmateur portable avec connecteur multipolaire
Pour fours céramique, verre et laboratoire : 15 programmes, 18 segments



POINTS CLÉS

- 15 programmes de 18 segments
- Lecture simple du cycle
- Raccordement direct au four
- Alimentation universelle

Description

L'ATR902 de Pixsys est un programmateur de température en boîtier portable, raccordé au four par un connecteur multipolaire. Il s'adresse aux céramistes, verriers, ateliers et laboratoires qui doivent reproduire précisément des courbes de cuisson.

15 programmes de 18 segments

Chaque programme enchaîne jusqu'à 18 segments de montée, de palier ou de descente. Les courbes de biscuit, d'émail ou de fusing se mémorisent une fois et se relancent à l'identique.

Lecture simple du cycle

Le double afficheur et le bargraph indiquent la température, la consigne et l'avancement du cycle. La programmation reste intuitive, même pour un utilisateur occasionnel.

Raccordement direct au four

Le connecteur 7 pôles se branche côté four, et un support permet aussi un montage en panneau. Le programmateur se déplace facilement d'un four à l'autre.

Alimentation universelle

L'alimentation 24…230 VAC/DC s'adapte à la plupart des installations sans adaptation.

Applications typiques

- Fours de céramique et de poterie, professionnels ou amateurs
- Fours de fusing et de thermoformage du verre
- Fours de laboratoire et d'essais
- Remplacement de l'ATR901, dont l'ATR902 est le successeur

Document non contractuel. Caractéristiques sous réserve de modifications techniques. Édition 11/2026.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Dimensions	120 x 65 mm (façade), profondeur 65 mm
Alimentation	24…230 VAC/DC ±15 %, 50/60 Hz
Consommation	4 W
Affichage	4 digits rouges 0,56" + 4 digits verts 0,4" + bargraph
Matériaux	Boîtier ABS, face avant polycarbonate
Poids	Env. 550 g
Indice de protection	Face avant IP65, boîtier et borniers IP20
Conditions d'utilisation	0 à 45 °C, 35 à 95 % HR sans condensation

Fonctions de programmation

Programmes	15 cycles jusqu'à 18 segments
Segments	Montée, maintien ou descente
Boucles de régulation	1 boucle

Accessoires

Connecteur	7 pôles femelle (côté four)
Montage	Support pour montage en panneau

Conseil technique et offre

DYNATIME SA distribue ce produit en Suisse depuis Marin (NE). Notre équipe vous aide à choisir la version adaptée à votre application et vous établit une offre rapidement.
+41 32 968 15 36 · **info@dynatime.ch** · dynatime.ch/produit/atr902/

Document non contractuel. Caractéristiques sous réserve de modifications techniques. Édition 11/2026.