Embedded Board Intel N97 SBC35-ADLN-N97

Embedded Board Intel N97 SBC35-ADLN-N97
Windows, Linux



DAS WICHTIGSTE

- Alder Lake-N Prozessor N97, Quad-Core @ 3,6 GHz
- 2×DDR5 SO-DIMM
- 64 GB eMMC 5.1, 1× SATA3.0
- 2×RJ45, 2500Mbps
- Bis zu 3 Bildschirme über HDMI, DP, eDP/LVDS
- 2×USB 3.2, 6×USB 2.0
- 2×RS232, 2×RS232/RS485

Beschreibung

Das Embedded Board Intel N97 SBC35-ADLN-N97 ist in der Schweiz von DYNATIME SA für professionelle und industrielle Anwendungen vertrieben. Es kombiniert einen Intel N97-Prozessor mit dem Windows- oder Linux-Betriebssystem.

Dieses Embedded Board (SBC) bietet eine kompakte und vollständige Berechnungsgrundlage für die Entwicklung Ihrer Geräte: Industrielle Schnittstellen, Netzwerkverbindung und Videoausgänge sind direkt auf der Karte integriert.

Typische Anwendungen

- Entwicklung von OEM-Produkten
- IoT-Brücken und Edge-Computing
- Maschinen- und Automatisierungssteuerungen
- Displays, dynamische Anzeige und IHM

Versionen und Optionen

Version 1	3,6 GHz, 1× DDR5 SO-DIMM, 64 GB eMMC, 1× SATA3.0, 2x RJ45 2,5 G, HDMI, DP, eDP/LVDS, 4× USB Typ-A, 4× USB-Header, 2× RS232, 2× RS232/RS485, 1x M.2 E-Key für WLAN, 1x M.2 B-Key für SSD, Windows IOT 11
Zubehör	Netzadapter (US-, CN-, UK- oder EU-Steckdosen) (empfohlen)
Zubehör	SO-DIMM DDR5 8GB (empfohlen)
Zubehör	WIFI-Modul (empfohlen)
Zubehör	Lüfterkörper (empfohlen)
Zubehör	WLAN-Antennenkabel
Zubehör	USB Debug-Modul
Zubehör	256 GB M.2 SATA SSD
Softwareoption	Ubuntu 22.04

Technische Beratung und Offerte

DYNATIME SA vertreibt dieses Produkt in der Schweiz ab Marin (NE). Unser Team hilft Ihnen bei der Wahl der passenden Version für Ihre Anwendung und erstellt Ihnen rasch eine Offerte.
+41 32 968 15 36 · **info@dynatime.ch** · dynatime.ch/de/produkt/embedded-board-intel-n97-sbc35-adln-n97/

Unverbindliches Dokument. Technische Änderungen vorbehalten. Ausgabe 11/2026.